

LOCALISATEUR DE CABLE C.A 6681

CHAUVIN ARNOUX

Adapté à la rénovation de l'habitat, à la maintenance des bâtiments et aux interventions suite à un sinistre artisans électriciens ou chauffagistes, plombiers ou spécialistes des installations de télécommunication, le LOCAT-N convient à toutes les configurations, sous tension et hors tension. Composé d'un émetteur et d'un récepteur, dotés chacun d'un grand afficheur LCD, le LOCAT-N permet une détection fiable et une immunité maximale aux perturbations. Indique sous forme numérique, visuelle et sonore la présence des câbles ou conduits pour un suivi intuitif de la trace. Émetteur : écran LCD avec affichage fonctions et bargraphes. Fréquence de sortie : 125 kHz. Plage de mesure de tension externe : 12 à 300 VAC/DC. Codage numérique des signaux pour une identification aisée du signal, code du signal d'émission sélectionnable, fonction torchéalimentation 1 pile 9V. Dimensions : 190 x 89 x 42,5 mm. Poids : 420 g avec piles. Sécurité électrique : 300 V CAT III. Récepteur : Écran LCD rétro-éclairé avec affichage fonctions et bargraphes, code émission, état des piles. Récepteur et émetteur : Profondeur de détection : Application unipolaire : 0 à 2 m. Application bipolaire : 0 à 0,5 m. Ligne de rebouclage simple : jusqu'à 2,5 m. Identification de tension réseau : environ 0 à 0,4 m. Alimentation : 6 piles 1,5 V AAA. Dimensions : 241,5 x 78 x 38,5 mm. Poids : 360 g avec piles.

Référence	Prix HT
10534115 LOCALISATEUR DE CABLE C.A 6681	-